



ŻARÓWKA E27 LED CZUJNIK MIKROFALOWY 11W CW 1388

Numer katalogowy

ZAR158LV

UWAGA !

Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych

Opis produktu

Barwa światła: **6500K (Biały Zimny)**
Typ trzonka: **E27**
Typ diod: **SMD 2835**
Jasność: **1055 [lm]**
Wsp. oddawania barw: **RA > 80**
Napięcie wejściowe: **176-264V AC 50/60Hz**
Moc: **11W**
Kąt świecenia: **220°**
Wymiary: **60 x 123 [mm]**
Klasa odporności: **IP20**
Wysokość instalacji: **Max. 4-6 [m]**
Typ czujnika ruchu: **Mikrofalowy**
Próg zadziałania: **20 [lx]**
Czas świecenia: **30 [s]**
Zasięg detekcji: **10 [m]**
Kąt detekcji: **150-170 [°]**
Klasa energetyczna: **F**
Opakowanie zbiorcze: **100 szt.**
Ilość na paletę: **2800 szt.**