

# ŻARÓWKA E27 LED CZUJNIK MIKROFALOWY 9W PW 1356



Numer katalogowy

**ZAR155LV**

Kod EAN

**5904703001935**

UWAGA !

**Informujemy, że ceny produktów widoczne na stronie obowiązują WYŁĄCZNIE przy zakupach online i mogą różnić się od cen w sklepach stacjonarnych**

## Opis produktu

Barwa światła: **4000K (Biały Neutralny)**  
Typ trzonka: **E27**  
Typ diod: **SMD 2835**  
Jasność: **820 [lm]**  
Wsp. oddawania barw: **RA> 80**  
Napięcie wejściowe: **176-264V AC 50/60Hz**  
Moc: **9W**  
Kąt świecenia: **220°**  
Wymiary: **60 x 109 [mm]**  
Klasa odporności: **IP20**  
Wysokość instalacji: **Max. 4-6 [m]**  
Typ czujnika ruchu: **Mikrofalowy**  
Próg zadziałania: **20 [lx]**  
Czas świecenia: **30 [s]**  
Zasięg detekcji: **10 [m]**  
Kąt detekcji: **150-170 [°]**  
Klasa energetyczna: **F**  
Opakowanie zbiorcze: **100 szt.**  
Ilość na paletę: **2800 szt.**